継ぎ手類・他

パイプクランプ 発 \Box 本

PC

配管系の剛性を上げ振動を防止するNHKアルミクランプ

単列、並列、立体配管が容易にでき、パイプラインの振動、衝 撃を防止し、配管系の剛性を上げます。

アルミダイカストのブロックなので配管を傷つけることな く、均一したクランプ力が得られます。

品番の構成

PC 50-01S AD-50

1 2 1 形式

2 シリーズ

3 配管列数

WA-06

LW-06 1


> 1 形式 2 サイズ (06:M6用)

2 3

HS -0650 HN-06


3 ボルト長さ(首下)


構造図



寸法 図

クランプ本体





■ 寸法表

	50シリーズ	75シリーズ	100シリーズ	150シリーズ	250シリーズ
Р	50	75	100	150	250
h	40	60	78	120	205
b	_	_	_	25	50
D	2-6.5 ø	2-10.5 <i>\phi</i>	2-12.5 <i>\phi</i>	4-12.5 <i>φ</i>	4-18¢

注記: 100シリーズには50シリーズ取付け用タップ穴、150シリーズには50、75、100シリーズ取付け用タップ穴があけてあります。(片面)

また、150、200シリーズの取付けボルトは片側2本ず つ使用します。

100シリーズ雌側には座ぐり(直径 24ϕ 、高さ13.5)が あります。

■ 品番表

ПА	適用	1155	品番				
品名	管径	材質	50シリーズ	75シリーズ	100シリーズ	150シリーズ	250シリーズ
	1/8	3	PC50-01S				
	1/4	4	PC50-02S				
	3/8	3	PC50-03S				
	1/2	2	PC50-04S	PC75- 04S	1		
	3/4	4	PC50-06S	PC75- 06S	1		
	/ 1			PC75- 08S	PC100- 08S		
	3 11	4 ADC12		PC75-010S	PC100-010S		
	F 11	イ 1 1/4 ADC12 1 1/2 アルミ ジイカスト			PC100-012S		
	管 2				PC100-016S		
	* 2 1/2	2				PC150-020S	
	3					PC150-024S	
	3 1/	2				PC150-028S	
	4						PC250-032S
	- 5	i i					PC250-040S
	(3					PC250-048S
クランプ本体	(3	PC50- 6S				
フラフラ本体	8	3	PC50- 8S				
	10		PC50-10S				
	12		PC50-12S				
	15	3	PC50-15S				
	16		PC50-16S				
	18		PC50-18S				
	= 20		PC50-20S				
	30 32 35	71.5	PC50-22S				
		ガノカフト	PC50-25S	PC75-25S]		
		3		PC75-28S]		
				PC75-30S			
				PC75-32S			
				PC75-35S			
	38			PC75-38S	PC100-38S		
	40				PC100-40S		
	42				PC100-42S		
	50)			PC100-50S		
	1段用		HS06050	HS-10075	HS-12100	HS-12155	HS-18255
六角穴付ボルト	1 +2/11	SCM435	HS06060	HS-10090	HS-12110	HS-12170	HS-18280
7 037 (13710)	2段用	30001130	HS06100	HS-10150	HS-12200	_	_
	_+X/13		HS06110	HS-10165	HS-12210	_	
六角ナット		S45C	HN-06	HN-10	HN-12	HN-12	HN-18
平座金		SS	WA-06	WA-10	WA-12	WA-12	WA-18
ユルミ止めリング		SS	LW-06	LW-10	LW-12	LW-12	LW-18
ウェルディングアダプタ		SS	AD-50S	AD-75S	AD-100S	AD-150S	AD-250S

